

Riprogrammazione del software del ricevitore StarFire 6000™

Preparazione del Software del ricevitore StarFire™ 6000 per un'unità USB su computer

1. Scaricare il nuovo software e salvare il file compresso (.zip) sul computer in uso (desktop).
2. Selezionare il file ora presente sul desktop ed estrarre i dati (ossia, decomprimerli) nel desktop stesso.
3. Usando un dispositivo di archiviazione USB, è necessario creare una specifica struttura di file. (Nota: i nomi delle cartelle deve essere in inglese)
 - a. Per prima cosa creare una cartella dal titolo "Programmi"
 - b. Quindi, creare una cartella secondaria dal titolo "Ricevitore" all'interno della cartella "Programmi"
4. Copiare il file estratto nella struttura di file nel dispositivo di archiviazione USB - Programmi > Ricevitore
 - a. Verificare di disporre di un file .prc sul dispositivo di archiviazione USB a disposizione nella cartella ricevitore. Se nella cartella ricevitore è presente un file .prc, è possibile installare il software.

Sulla macchina con ricevitore StarFire™ 6000 Universal

1. Identificare la porta USB nella parte inferiore del ricevitore StarFire™ 6000.
2. Inserire l'unità USB dotata del corretto file .prc e passare al display in cabina per iniziare il download.
3. Sul display, seguire la procedura sotto riportata per iniziare la programmazione del ricevitore StarFire™ 6000.
 - a. Selezionare "Menu principale"
 - b. Selezionare l'icona StarFire™ 6000.
 - c. Selezionare "Unità USB" (tasto "A")
 - d. Selezionare "Aggiorna ricevitore".
 - e. Selezionare il file corretto per la programmazione
Nota: di norma, l'intera procedura impiega 3 minuti.
 - f. Quando visualizzato, selezionare il pulsante "Continua" per procedere alla normale funzionalità operativa

Riprogrammazione del software del ricevitore integrato StarFire 6000™

Nota: gli aggiornamenti del software del ricevitore integrato StarFire™ 6000 possono essere forniti dall'unità USB tramite il Display Gen. 4.

Preparazione del software del ricevitore StarFire™ 6000 integrato per un'unità USB sul computer

1. Per un ricevitore StarFire™ integrato con Display Gen. 4, scaricare il pacchetto software su un'unità USB.

Ricevitore integrato StarFire™ 6000 sulla macchina

1. Inserire l'unità USB nel Display Gen. 4 con il file corretto incorporato e seguire la procedura riportata di seguito per iniziare la programmazione del ricevitore StarFire™ 6000
 - a. Selezionare "Gestione software"
 - b. Selezionare "Installa da unità USB"
 - c. Selezionare "Visualizza aggiornamenti per altri dispositivi"
 - d. Selezionare "Ricevitore GPS"
 - e. Selezionare il file corretto per la programmazione